DYNACORD DA16V

MODEL

SERVICE MANUAL

Mi
EC
TA1 (Guit)
TA2 (ACC)
Fernschalter
Netz
Bu1
Bu2
Bu3
Bu4
Bu5
Bu7
R1 1MΩ
R2 220k
R3 1MΩ
R4 470kΩ
R5 470kΩ
R6 51kΩ
R7 470kΩ
85V
Rö3 ECC83
R8 220kΩ
100V
Rö4 ECC83
R9 1kΩ
C1 50µF
C2 0,05µF
C3 0,025µF
0,75V
R10 220k
R11 220k
180V
Rö4 ECC83
R12 3,3k
C4 50µF
0,8V
C5 0,1µF
C6 50µF
100V
C7 0,05µF
R13 2MΩ
Pot 2a
C9 300pF
R14 470k
C10 680pF
R15 100k
R16 5,1MΩ
C11 330pF
R18 100k
R19 470k
500K lin
Pot 2b 1MΩ
R25 510K
R26 61k
R27 150K
C12 4700pF
R17 470k
R23 100k
Pot4 500k rig.
Pot4b 1MΩ +log
Pot5 500kΩ +log
C8 680pF
R24 100k
C13 0,01µF
C14 3300pF
R20 100k
R21 100k
R22 100k
R28 100k
R29 8,2k
C16 4700pF
C26 50µF
R30 220k
C19 470pF
C20 470pF
R35 2MΩ
C24 0,05µF
Rö5 ECF80
10V
C21 0,1µF
R36 510k
C25 0,05µF
R31 1,5k
C22 50pF
Pot3 300k lin
R41 1,5k
R42 100k
90V
R40 100k
115V
ECF80 Rö5
C27 0,05µF
C28 0,05µF
R32 22k
R37 230k
220V
Rö2 ECC83
C23 0,025µF
R34 5,1M
R33 10k
2V
R39 5,1M
R43 100k
140V
Rö2 ECC83
R44 1k
0,85V
R45 518k
R46 51k
C15 0,01µF
C16 3300pF
C17 4700pF
385V/34mA
R47 470kΩ
R48 470k
R49 1kΩ
EL84 Rö6
326V
11,8V
R51 300Ω
C29 50µF
R53 100Ω
R52 300Ω
C30 50µF
R54 100Ω
11,8V
R50 1kΩ
Rö7 EL84
325V
R55 150Ω
OCN5A19
7,5Ω
0,22µF
C33
4Ω
Tr. 2
240V
220V
160V
125V
110V
Si1 0,6A
325V~
0,2 Amp.
Si2
EZ 81
Rö1
LA1
10V/0,2A
Rö1 Rö2 Rö3 Rö4 Rö5 Rö6 Rö7
R59 100Ω
R56 5,1kΩ
R57 20kΩ
R58 22kΩ
C31a 32+32µF
C31b
C32a 32+32µF
C32b

	Tag	Name
Bearb.	3.1.61	H. Rissel
Gepr.	6.2.61	H. Reeps
Norm.		

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen zugänglich gemacht, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

Dynacord

Zchg. Nr. 04-20.000/A

Maßstab

DA 16 V